

Netzteil 5 Volt 1,5 Ampere



CNC-Steuerung.com

ARTIKELNUMMER

DRC-5V10W1AZ

22,60 €

Produktbeschreibung

Dieses Netzteil dient dazu Endstufen über das ENA Signal zu schalten, wenn dieser Eingang ein 5 Volt DC Eingang benutzt
Oder für Anwender die eine Heidenhain EXE an der CSMIO -IP-A einsetzen möchten.

Delta Netzteil 230VAC / 5 DC 1,5A

Hutschiene

Modell: Chrom Serie

Highlights und Funktionen

Schutzklasse II, doppelte Isolierung

(keine Erdverbindung erforderlich)

Universelle AC-Eingangsspannung und volle Leistung bis 55 ° C

Die Leistung wird nicht für den gesamten Eingangsspannungsbereich herabgesetzt

Effizienz > 78% @ 115Vac

NEC Class 2 / Limited Power Source (LPS) zertifiziert

Überspannung / Überstrom / Übertemperaturschutz

Technische Daten:

Nennausgangsspannung 5V

Einstellbereich der Ausgangsspannung 4.75-5.25Vdc (Kein Potentiometer)

Ausgangsstrom 1.5A

Ausgangsleistung 7W

Zeilenregulierung <1% typ. (@ 90-264Vac, 100% Belastung)

Ladungsregulierung <2% typ. (@ 90-264Vac, 100% Belastung)

PARD (20 MHz) 150mVpp

Startzeit < 3.000 ms @ Nenneingang (100% Last)

Überfallzeit > 10ms @ 115Vac,

> 30ms @ 230Vac (100% Last)

Dynamisches Verhalten (Überschwingen und Unterschwingen der O / P-Spannung) $\pm 5\%$ bei 10-100% Belastung

Inbetriebnahme mit kapazitiven Lasten 3.000 μ F max.

Anstiegszeit < 100 ms bei Nenneingang (100% Last)

Weitere Informationen und aktuelle Produktdaten

[Produkt im Onlineshop ansehen](#)

CNC-Steuerung • Jerichostr. 28 • 46399 Bocholt

www.cnc-steuerung.com