

Schrittmotorendstufe bis 6,0 Ampere "New"



cnc-steuerung.com

ARTIKELNUMMER

1001001230_56

79,95 €

Produktbeschreibung

Die Endstufe gehört zu den 2-Phasen Hybrid Schrittmotortreibern.

Die Betriebsspannung liegt zwischen 24 bis 80 VDC.

Die Endstufe wurde für alle Arten von Schrittmotoren mit 4 - 6 oder 8 Adern entwickelt und einen Phasenstrom von weniger als 6.0 A benötigen.

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannungsbereich: 24 - 80 VDC

Strombereich: 2,1 - 6,0 A Einstellung mittels Dip-Schalter

Microstepping: 400 bis 25000 Impulse/Umdrehung, Einstellung mittels Dip-Schalter

Verwaltung des einstellbaren Stromprofils mittels Dip-Schalter

Schutzvorrichtungen: - Unter- und Überspannungsschutz - Kurzschluss-Schutz an den Motorausgängen -
Thermoschutz

Elektronische Dämpfung für die bestmögliche Geräusch - und Vibrationskontrolle

Lieferumfang:

1 x Schrittmotorendstufe

Weitere Informationen und aktuelle Produktdaten

[Produkt im Onlineshop ansehen](#)

CNC-Steuerung • Jerichostr. 28 • 46399 Bocholt

www.cnc-steuerung.com